

# Boxer

## OPERATING INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of a Trace Elliot Boxer Bass Combo. Although small and competitively priced, we trust that you will find your new amplifier versatile, great sounding and fun to use. Please take a little time to read these instructions and your unit should provide you with many years of satisfying and reliable service.

### Introduction

The Boxer range comprises three combos: A 15 watt 1 x 8", a 30 watt 1 x 10" and a 65 watt 1 x 12". All three amplifiers feature Celestion loudspeakers and all are manufactured in the United Kingdom.

Apart from power output and physical size, the features on the three units are identical. The Boxer features an FET (field effect transistor) input stage which produces a valve-like warmth, and when used with a bass with a high output level, can produce a soft overdrive effect akin to a mildly overdriven valve amplifier.

### FRONT PANEL FEATURES

#### Input

A single input is provided for connection to your instrument. As stated above, the input stage is FET and so when using an active bass, turn down the output level of your bass guitar slightly if you want a completely 'clean' sound. The input stage is primarily suited to passive instruments although some users may find the FET overdrive effect on the input to their liking.

#### Equalisation (Bass, Mid, Mid shift, Treble)

The three band EQ is of the passive variety and therefore all the controls have a certain level of interaction. The treble control in particular has an effect on the mid and bass when turned up high.

The mid shift control shifts the frequency at which the mid control operates up by approximately one and a half octaves. This has the effect of a 'mid shape' as the lower mids are attenuated and upper mids are boosted when this button is depressed. Again this control and its effect are interactive with the setting of the bass and treble controls.

#### Master Volume

This is the post-EQ main volume control for the amplifier. The amp should play 'clean' up until the volume control reaches about '7' or '8'. Increasing the master volume beyond this point will probably start to produce power amp overdrive.

The power output stage has been designed to 'soft clip' so that it can be taken well into output clipping with no damage resulting to the amplifier or loudspeaker. This will increase the overall subjective volume level, if you are prepared to use a 'grungy' bass sound (!)

#### Headphone socket

Plugging a pair of headphones into this socket disconnects the internal loudspeaker and allows you to practise without disturbing the neighbours. It can also double as a 'line output' socket for connection to a larger power amp and loudspeaker (but we can't promise that doing this won't disturb the neighbours).

### REAR PANEL

#### Fused mains inlet

Connect the supplied IEC mains cable here. The fuse holder is located just below the mains inlet. If the mains fuse should blow, replace it only with one of EXACTLY the same type and rating, else the warranty will be invalid.

If the mains fuse should blow a second time, refer the unit to a qualified Trace Elliot service centre.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Boxer 15	Boxer 30	Boxer 65
Output power	15W rms @ 8Ω	30W rms @ 8Ω	65W rms @ 8Ω
Loudspeaker	Celestion 8" 8Ω	Celestion 10" 8Ω	Celestion 12" 8Ω
Input impedance	>470kΩ	>470kΩ	>470kΩ
Sensitivity	77mV rms (-20dBu)	77mV rms (-20dBu)	77mV rms (-20dBu)
Weight (kg)	9	14	17
Height (mm)	370	400	480
Depth (mm)	210	290	290
Width (mm)	310	410	410

# Boxer

## SAFETY INSTRUCTIONS

### SAFETY INSTRUCTIONS



#### Warning

For continued protection against the risk of fire, replace fuses only with fuses of the same type and rating.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

In the event of a suspected malfunction, always refer this equipment to a qualified service engineer.

This apparatus must be earthed. The wires in this mains are coloured in accordance with the following code:-

#### Green & Yellow - Earth

#### Blue - Neutral

#### Brown - Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:-

The wire which is coloured Green & Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol or coloured green or Green and Yellow.

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

If a 13 amp (BS1363) plug is used a 13 amp fuse must be fitted, or if any other type of plug is used a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or adaptor or at the distribution board.

#### EMC Warning

It is inherent in the design of a loudspeaker and in the design of guitar pickups that they should emit or be affected by electro magnetic fields. Trace Elliot loudspeaker enclosures should not be used less than 2 metres away from equipment which is likely to be affected by electro magnetic interference.

Likewise, guitars fitted with electro magnetic pickups should not be used less than 2 metres away from any source of electro magnetic emissions such as loudspeakers. Emissions from loudspeakers are dependent on the frequency characteristic of the drive unit.

Levels were measured direct from the drivers of 30 dBuV.

These levels are reduced to a safe level at a distance of 1.27 metres from the drivers.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



#### Advertencia

Para una protección continua contra el riesgo de incendio, reemplace siempre los fusibles con otros del mismo tipo y valor.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad.

En caso de que sospeche que exista un desperfecto, refiera siempre este equipo a un ingeniero de servicio calificado.

Este aparato debe tener conexión a tierra. Los cables de esta toma se colorean según el código siguiente:

#### Verde & Amarillo - Tierra

#### Azul - Neutro

#### Marrón - Vivo

Como los colores de los cables de la toma principal de este aparato pueden no corresponder con los colores marcados que identifican los terminales en su enchufe, proceda como se indica a continuación:-

El cable verde y amarillo debe conectarse al terminal del enchufe marcado con la letra E, por el símbolo de tierra, o pintado de verde o verde y amarillo.

El cable azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o pintado de negro.

El cable pintado de marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o pintado de Rojo.

Si se usa un enchufe de 13 amperios (BS 1363), se deberá poner un fusible de 13 amperios, o un fusible de 15 amperios si se usa cualquier otro tipo de enchufe, ya sea en el enchufe, en el adaptador o en la placa de distribución.

#### Advertencia EMC (de compatibilidad electromagnética)

Es inherente en el diseño de un altavoz y en el de las pastillas de guitarra que emitan o se vean afectados por campos electro magnéticos. Los recintos de los altavoces Trace Elliot no deberán usarse a menos de 2 metros de distancia de cualquier equipo que pueda ser afectado por interferencias electromagnéticas.

Asimismo, las guitarras que tienen pastillas electromagnéticas no deberán usarse a menos de 2 metros de distancia de ninguna fuente de emisiones electromagnéticas tales como los altavoces.

Las emisiones de los altavoces dependen de la característica de frecuencia del equipo de accionamiento.

Los niveles se midieron directamente desde unidades de accionamiento de 30 dBuV. Estos niveles se reducen a un nivel seguro a una distancia de 1,27 metros desde las unidades de accionamiento.

### CONSIGNES DE SECURITE



#### Attention

Pour une protection continue contre les incendies, ne remplacez les fusibles que par des fusibles du même type et du même courant nominal.

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez jamais cet équipement à la pluie ou à l'humidité.

Si vous soupçonnez une défaillance, faites toujours appel à un ingénieur qualifié.

Cet appareil doit être mis à la masse. Les fils de cette conduite diélectrique de secteur sont colorés selon le code suivant:

#### Vert & Jaune - Masse      Bleu - Neutre      Marron - Tension

Etant donné que les couleurs des fils de la conduite diélectrique de secteur de cet appareil risquent parfois de ne pas correspondre aux couleurs identifiant les bornes de votre fiche, procédez comme suit:

Le fil Vert & Jaune doit être relié à la borne de la fiche marquée de la lettre E, du symbole de terre ou coloré en Vert et Jaune.

Le fil Bleu doit être relié à la borne marquée de la lettre N ou colorée en Noir.

Le fil Marron doit être relié à la borne marquée de la lettre L ou colorée en Rouge.

Si vous utilisez une fiche 13 amp (BS1363) vous devez utiliser un fusible 13 amp. Si vous utilisez un autre type de prise, installez un fusible 15 amp dans la prise, dans l'adaptateur ou dans le tableau de distribution.

#### Compatibilité électromagnétique - avertissement

La conception d'un haut-parleur et des pick-ups de guitare est telle qu'ils sont affectés par des champs électromagnétiques ou en émettent des ondes de haut-parleur Trace Elliot ne devraient pas être utilisées à moins de 2 mètres de l'équipement susceptible d'être affecté par les parasites électromagnétiques.

Les émissions en provenance de haut-parleurs dépendent de la caractéristique fréquentielle de l'émetteur pilote.

De même, les guitares équipées de pick-ups électromagnétiques ne devraient pas être utilisées à moins de 2 mètres de toute source d'émissions électromagnétiques telles que des haut-parleurs.

Les niveaux ont été mesurés directement à partir des drivers de 30 dBuV.

Ces niveaux sont réduits à un niveau sûr à une distance de 1,27 mètre des drivers.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



#### Varning

För oavbrutet skydd mot brandrisk, byta ut säkringar endast med samma typ av säkring och stryka.

För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte utrustningen för regn eller fukt.

I handel av en oförutsedd felaktig funktion så vänd er alltid en behörig serviceingenjör. Denna apparat måste vara jordad. Ledningarna i stickpropen har färgar enligt följande kod:

#### Grön och gul - Jordning

#### Blå - Neutral

#### Brun - Spänningförande

Eftersom färgerna i apparaten sladd kanske inte överensstämmer med färgmarkeringarna som identifierar terminalerna i stickpropen, gör enligt följande:

Den ledning som är grön och gul måste anslutas till den terminal i stickpropen som markeras med bokstaven E eller genom jordsymbolen eller grön och gul färg.

Den ledning som är blå måste anslutas till den terminal som är markerad med bokstaven N eller svart färg.

Den ledning som är brun måste anslutas till den terminal som är markerad med bokstaven L eller röd färg.

Om en A 13 amp (BS1363) stickprop används måste en 13 amp säkring användas eller om någon annan sorts stickprop används måste en 15 amp säkring användas i stickpropen eller i en förgreningspropeller i fördelningstavla.

#### Emissionsströmsvarning

Det är ingår i konstruktionen på högtalare och gitarrers pick-up att de skall påverkas av elektromagnetiska fält. Trace Elliotts högtalarlådor skall inte användas närmare än 2 meter från utrustning som påverkas av elektromagnetiska stormningar.

Gitarrar som har elektromagnetiska pick-up monterade skall heller inte användas mindre än två meter från någon källa med elektromagnetisk emission, som t ex högtalare. Emissionen från högtalare beror på drivheterens frekvensfunktion.

Nivåer uppmätta direkt från drivheter var på 30 dBuV.

Dessa nivåer reduceras till en säker nivå på ett avstånd av 1,27 meter från drivheterna.

### TURVAOHJEET



#### Varoitus

Palovaaran välttämiseksi käytä aina samantyyppisiä ja -taloisia sulakkeitä.

Vähentääksesi tulipalo- ja sähköiskuvaaraa pida tämä laite poissa sateesta alaka allista sitä kosteudelle.

Jos epäilet läitteineen toimivan virheellisesti, ota aina yhteys ammatitaitoiseen huoltoliikkeen.

Tämä laite tayttyy maataltaa. Tämän läitteiden johdot on koodattu seuraavasti:

#### Vihreä & keltainen - maा

#### Sininen - neutraali

#### Ruskea - jänniteinen

Koska tämän läitten verkkohojon varit saatavat erota liittimen värimerkkinoista, toimi seuraavasti:

Vihreä & keltainen johto taytty yhdistää pistokkeen liittimeen, joka on merkitty E:llä tai maoitissymbolilla tai joka on variltaan vihreä tai vihreä ja keltainen.

Sininen johto taytty yhdistää liittimeen, joka on merkatty N-kirjaimella tai joka on väriltään musta.

Ruskea johto taytty yhdistää liittimeen, joka on merkatty L-kirjaimella tai joka on punainen.

Käytettäessä 13 ampeerin (BS1363) pistoketta taytty siihen laitetaan 13 ampeerin sulake.

Jonkin muun tyyppisen pistoketan käytettäessä taytty 15 ampeerin sulake laitetaan joko pistokkeeseen, adapteriin tai jakelutauluun.

#### Sähkömagneettista virtausta koskeva varoitus

Kaiuttimien ja kitaran mikrofonin suunnittelun vuoksi lunnostaa se, että

niden tulee sietellä sähkömagneettista kenttää tai tämän tulee vakuuttaa niihin. Trace Elliot -kaiuttimia ei saisi käyttää 2 metriä lähempänä sellaisissa laitteissa joihin sähkömagneettinen kenttä vaikuttaa häiritsevästi.

Myös kitaroita, joissa on sähkömagneettiset mikrofonit ei saisi käyttää 2 metriä lähempänä mitään sähkömagneettista lähettävää, kuten kalustinta.

Kaiuttimien päästöjen voimakkaudet ovat riippuvaisia teholähtöiden tajauudesta.

Voimakkauksien mitattila suoraa 30 dBuV:n lähteestä.

Nämä tasot laskevat turvalliselle tasolle oltaessa 1, 27 metrin etäisyydellä teholähteestä.

### SICHERHEITS-ANWEISUNGEN



#### Warnung

Zum fortwährenden Schutz gegen Feuerrisiken die Sicherungen nur durch Sicherungen desselben Typs und derselben Nennleistung austauschen.

Um das Risiko von Feuer oder Elektroschock zu reduzieren, dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aussetzen.

Im Fall eines vermeuteten Defekts muß dieses Gerät einem qualifizierten Service-Techniker übergeben werden.

Dieses Gerät muß geerdet werden. Die Drähte im Stromkabel wurden dem folgende Code nach koloriert:

#### Grün & Gelb - Erde

#### Blau - Neutral

#### Braun - Stromführend

Da die Farben der Drähte dieses Geräts nicht notwendigerweise die Farbmärkierungen der Pole in Ihrem Stecker entsprechen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

Der grün/gelbe Draht muß an den Pol im Stecker angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben E oder dem Erde-Symbol oder der Farbe Grün oder Grün/Gelb markiert ist. Der blaue Draht muß an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben N oder schwarz markiert ist.

Der braune Draht muß an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben L oder rot markiert ist.

Falls ein 13 amp (BS1363) Stecker benutzt wird, muß eine 13 amp Sicherung eingesetzt werden; und falls ein Stecker anderer Art benutzt wird, muß eine 15 amp Sicherung entweder im Stecker selbst oder an der Verteilerafel eingesetzt werden.

#### EMC Warnung

Es liegt im Design eines Lautsprechers und im Design von Gitarrenaufnehmern, daß sie elektromagnetische Felder abgeben oder von solchen beeinflußt werden. Trace Elliot Lautsprechergehäuse sollten daher nicht in unter 2 Metern Entfernung von Geräten benutzt werden, die durch elektromagnetische Störungen beeinflusst werden können.

Auch sollten Gitarren, die mit elektromagnetischen Aufnehmern ausgestattet sind, nicht in unter 2 Metern Entfernung von Quellen elektromagnetischer Emissionen, wie z.B. Lautsprechern, benutzt werden.

Die Lautsprecheremissionen sind von der Frequenzcharakteristik der Treiber-Einheit abhängig.

Die Werte wurden direkt von den Treibern von 30 dBuV gemessen.

Diese Werte reduzieren sich in einer Entfernung von 1,27 Metern von den Treibern auf ein sicheres Maß.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



#### Waarschuwing

Voor bestendige bescherming tegen het gevaar van brand dienen zekeringen alleen vervangen te worden met zekeringen van hetzelfde type en van dezelfde waarde.

Om het risico van brand of elektrische schok te verminderen, wordt aanbevolen dat de uitrusting niet wordt blootgesteld aan regen of vocht.

In het geval van een verdacht defect dient altijd de hulp ingeroepen te worden van een bevoegde onderhoudsmonteur.

Déze apparatuur moet geaard worden. De draden in deze netspanning zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

#### Groen & Geel - Aardverbinding

#### Blauw - Neutral

#### Brown - Stroomvoerend

Daar de kleuren van de draden in de netspanning niet overeenkomen met de gekleurde markeringen van de klemmen in uw stekker, dient u als volgt te werk te gaan:

De Groen & Geel gekleurde draad dient verbonden te worden met de klem in de stekker die gemarkeerd is met de letter E of met het aardesymbool of groen of Geel gekleurd is.

De Blauwe draad dient verbonden te worden met de klem die gemarkeerd is met de letter N of zwart gekleurd is.

De Bruine Draad dient verbonden te worden met de klem die met de letter L gemarkeerd of bruin gekleurd is.

Wanneer 13 amp. (BS1363) stekker gebruikt wordt dient een 13 amp. zekering aangebracht te worden, wanneer een ander type stekker wordt gebruikt dient een 15 amp. zekering aangebracht te worden in de stekker of adapter of in de verdeelkast.

#### EMC (Electromagnetic compatibility) [bestendigheid tegen elektromagnetische storingen] Waarschuwing

Het is inherent in het ontwerp van een luidspreker en in het ontwerp van gitaar tastelementen dat zij elektromagnetische velden emitteren of er door beïnvloed worden. Trace Elliot luidspreker omkasten dienen niet gebruikt te worden op een afstand van minder dan 2 meter van de uitrusting, daar deze beïnvloed zouden kunnen worden door elektromagnetische storing.

Evenzo dienen gitaren ultergat met elektromagnetische tastelementen niet gebruikt te worden op een afstand van minder dan 2 meter van een bron van elektromagnetische emissies, zoals luidsprekers.

Emissies van luidsprekers zijn afhankelijk van de frequentie die kenmerkend is voor de aandrijfinrichting.

Niveaus van 30 dBuV werden rechtstreeks van de aandrijvers gemeten. Deze niveaus zijn verminderd tot een veilig niveau op een afstand van 1,27m van de aandrijvers.

### SIKKERHETSANVISNINGER



#### Advarsel!

Før for å hindre fare for brann må du alltid skifte en røket sikring ut med en av samme type og størrelse.

Før å redusere faren for brann eller stat må høyttaleren ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Hvis du har den minste mistanke om feil må høyttaleren repareres av en kvalifisert tekniker.

Høyttaleren må jordes. Ledningene har følgende fargekode:

#### Groen og gul - jord

#### Blå - nøytral

#### Brun - stromførende

Hvis fargekoden ikke stemmer overens med stoppelsets fargekoder, går du frem til:

Den grønne og gule ledningene må kobles til stoppelsets terminal merket E eller med jord-symbolet, eller fargen grønn og gul. Den blå ledningene må kobles til terminalen merket N eller fargen sort. Den brune ledningene må kobles til terminalen merket L eller fargen rød. Høyttaleren må kobles til en 16 ampere krets.

#### Advarsel - elektromagnetisk forenlighet

Alle høyttalere og pick-up'er til gitarrer gir nødvendigvis fra seg eller påvirkes av elektromagnetiske felter. Trace Elliot-høyttalerkabinetter må ikke brukes mindre enn 2 m fra utstyr som trøgg kan påvirkes av elektromagnetisk støy.

Gitarer med elektromagnetisk pick-up må likeledes ikke brukes mindre enn 2 m fra en elektromagnetisk kilde, som f.eks. høyttalerer. Ulstrømlæringa fra en høyttaler avhenger av frekvenskarakteristikk til driver-enheten. Nivåene ble målt direkte fra utganger på 30 dBuV. Disse nivåene faller til et trygt nivå i en avstand av 1,27 m fra utgangene.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



### Aviso

Para protecção contínua contra o risco de fogo, substitua os fusíveis só com fusíveis do mesmo tipo e taxação.  
Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este equipamento a chuva ou humidade.  
No caso de suspeita de mau funcionamento, consulte sempre um mecânico de serviço devidamente qualificado.  
Este aparelho deve ser ligado à terra. Os fios neste sector são coloridos em conformidade com o seguinte código:-

**Verde e Amarelo - Terra**

**Azul - Neutro**

**Castanho - Vivo**

No caso das cores dos fios no cabo deste aparelho não corresponderem com as marcações em cor que identificam os terminais na ficha proceda como se segue:-  
O fio Verde e Amarelo deve ser ligado ao terminal na ficha marcado com a letra E ou pelo símbolo à terra ou com a cor verde e Amarela.  
O fio Azul deve ser ligado ao terminal marcado com a letra N ou com a cor Preta.  
O fio castanho deve ser ligado ao terminal marcado com a letra L ou com a cor Vermelha.  
Se for usada uma ficha de 13 amp (BS1363) deve ser montado um fusível de 13 amp. Se for usada qualquer outro tipo de ficha tem de ser montado um fusível de 15 amp ou na ficha, ou no adaptador ou no quadro de distribuição.

### Aviso CEM

É inerente ao design de alto-falantes e ao design de reprodutores de guitarras que devem emitir ou ser afectados por campos electromagnéticos. As coberturas dos alto-falantes Trace Elliot não devem ser usadas a menos de 2 metros do equipamento que pode ser afectado pela interferência electromagnética.  
Igualmente, as guitarras equipadas com reprodutores electromagnéticos não devem ser usadas a menos de 2 metros da fonte de emissões electromagnéticas tais como alto-falantes.  
As emissões dos alto-falantes dependem da característica de frequência da unidade acionadora.  
Os níveis foram medidos directamente de acionadores de 30 dBuV.  
Estes níveis são reduzidos para um nível seguro a uma distância de 1,27m dos acionadores.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### Προειδοποιηση

Για συνεχή προστασία από τον κινδύνο φωτιάς, αβτικαταστήστε τις ασφάλειες μόνο με ασφάλειες του ίδιου τύπου και της ίδιας αναλογίας.  
Για να μειωθετε τον κινδύνο της φωτιάς ή την ηλεκτροπληξία, μην εκτίθετε τον εξοπλισμό στη βροχή ή στην υγρασία.  
Σε περίπτωση που υπονομεύστε κάποια από τις ασφαλείες, πάντως να παραπέμψετε αυτή τη συσκευή σε καπατισμένο μηχανικό σέρβις.  
Η συσκευή αυτή πρέπει να διαθέτει γεώποντα. Τα σύμματα στην κεντρική παροχή ρεύματος είναι έχρησμα σύμφωνα με τον ακύρωσθεν κώδικα:

**Πράσινο & Κιτρινό - Γείωση**

**Μπλέ - Ουδέτερο**

**Καφέ -**

**Ηλεκτροφόρο**

Μια και τα χρώματα στο σύμμα της κεντρικής παροχής αυτής της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν με τα έχρησμα σημάδια που ταυτίζονται τους ακροδέκτες στην πρίζα σας, προχωρήστε ως εξής:-

Το σύμμα που έχει χρώμα Πράσινο & Κιτρινό πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη στην πρίζα που είναι σημειωμένος με το χρώμα Ε ή με το σύμβολο γείωσης ή με το Πράσινο & Κίτρινο.

Το άριθμο που έχει χρώμα Μπλέ πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με το χρώμα Ν ή το Μαύρο χρώμα.

Το σύμμα που έχει χρώμα Καφέ πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με το χρώμα Λ ή το Κόκκινο χρώμα.

Εάν ξρησιμοποιείται πρίζα A 13 ampére (BS1363) θα πρέπει να εφαρμόζεται ασφάλεια των 13 ampére, ή εάν χρησιμοποιείται οποιουδήποτε άλλο είδους πρίζας θα πρέπει να εφαρμόζεται ασφάλεια των 15 ampére είτε στην πρίζα ή στο μετασχηματιστή ή στον πίνακα διανομής.

### Προειδοποιηση της EMC

Είναι αναγκαίο όπως στο σχέδιο του μεγαφόνου και στο σχέδιο πικάπ κιθάρας πρέπει να εκπέμπουν ή να επηρεάζονται από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα εσταύλειστα μελαφόνου της TRACE ELLIOT να μην χρησιμοποιούνται λιγότερο από 2 μέτρα μεταξύ από τη συσκευή που πιθανόν να επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση.

Επίσης, οι κιθάρες που εφαρμόζονται με ηλεκτρομαγνητικά πικάπ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερο από 2 μέτρα απόσταση από την ηλεκτρομαγνητική εκπομπή, όπως τα μεγάφωνα.

Εκπομπές από μεγάφωνα έχουνται από το χαρακτηριστικό της συγχρόνητας της συσκευής μετάδοσης κίνησης.

Οι βαθμοί καταμετρήθηκαν απευθείας από το επιπέδο οδηγού των 30 dBuV.

Αντα τα επίπεδα μειώνονται για ασφαλές επίπεδο σε ασφαλή βαθμό απόστασης 1,27 μέτρα από τους οδηγούς.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



### Avvertenza

Per assicurarsi di essere sempre protetti contro il rischio di incendi, sostituire i fusibili soltanto con altri dello stesso tipo e potenza.  
Non esporre l'attrezzatura alla pioggia o umidità per ridurre il rischio di incendi o shock elettrici.  
Se si sospetta una malfunzione, consultare sempre un tecnico esperto in questo settore. L'attrezzatura deve essere messa a terra. I fili sono stati colorati secondo il codice seguente:

**Giallo e verde - Terra**

**Blu - Neutro**

**Marrone - Sotto tensione**

Dato che i colori dei fili nel cavo elettrico del prodotto possono non corrispondere ai segni colorati che identificano i terminali della spina, procedere come segue:-

Il filo di giallo e verde deve essere collegato al terminale nella spina marcata con la lettera E o con il simbolo terra, oppure di colore verde o verde e giallo.

Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale che mostra la lettera N oppure di color nero.

Il filo di color marrone deve essere collegato al terminale che mostra la lettera L oppure di color rosso.  
Con una una spina di 13 amp (BS1363), si deve usare un fusibile di 13 amp. Con qualsiasi altro tipo di spina inserire un fusibile di 15 amp nella spina, nell'adattatore o nel quadro di distribuzione.

### Avvertenza EMC (per la compatibilità elettromagnetica)

Nel design di altoparlanti o di fonorivelatori di una chitarra, è inerente il fatto che raccolgeranno o saranno influenzati da campi elettromagnetici. Le custodie per altoparlanti Trace Elliott non dovrebbero essere poste lontano meno di 2 metri dall'attrezzatura che potrebbe risentire dell'interferenza elettromagnetica.  
Allo stesso modo, non usare le chitarre con fonorivelatori elettromagnetici ad una distanza inferiore a 2 metri da qualsiasi sorgente di emissioni elettromagnetiche come altoparlanti.  
Le emissioni da altoparlanti dipendono dalla caratteristica di frequenza dell'unità di comando.  
I livelli sono stati misurati direttamente da unità di comando di 30 dBuV; il livello sicuro è ad una distanza di 1,27 metri dalle unità.

## ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR.



### Áðorun.

Viðvarandi vernd gegn eldhættu gerir nauðsynlegt að endurnýja öruggi einvördungu með nákvæmlega samskori öruggum.  
Til að draga úr eldhættu eda því að ráfstraum ber að gæta pess að rigning eða komist ekki að takini.  
Ef grunur leikur á bilum ber jafnán að leita til loggils viðgerðarmanns.  
Tekið verður að vera jarðtengt. Leildslurnar í rafmagnið eru litlaðar samkvæmt eftirfarandi kefli:

**Grænar og gular - jörð**

**Blaár - null**

**Brúnar - straumur**

Með því liðirnir á leidslum tækisins kunna að vera í ósamræmi við litamerkingar á innstungu yðar ber að fara pannig að:  
Leidsluna, sem er græn og gul, ber að tengja í innstungu par sem merkt er E eða jörð eða græn og gul að lit.  
Leidsluna, sem er blá, ber að tengja í klemmuna par sem merkt er N eða sem er svört.  
Leidsluna, sem er brún, ber að tengja í klemmuna par sem merkt er L eða sem er rauð.  
Ef A 13 amp. (BS1363) innstunga er notuð ber að hafa 13 amp. öruggi eða ef onnur innstungur er notuð ber að hafa 15 amp. öruggi annað hvort að innstungunni eða millistykkinu í toflunni.

### EMC aðorun.

það er fóst regla við honnum hatalara og gilargripa að peir gefi frá sér eða verði fyrir áhrifum af rafsegulsvíðom. Trace Elliot hatalarakerfi ætti ekki að nota í innan við 2 metra fjarlægð frá tækjum, sem kynnt að verða fyrir áhrifum rafsegultrulana.  
Ekki ætti heldur að nota gitara með rafsegulgrípa í innan við 2 metra fjarlægð frá hverskyns rafsegulsendingum eins og hálórum.  
Útsendingar frá hálórum fara eftir titóneinkennum driftækisins.  
Hávadómkin voru mæld beinlinnis frá drifum 30 BuV.  
Hægt er að lækkja þau að orruggum mörkum í 1.27 metra fjarlægð frá drifunum.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



### Advarsel

For vedvarende beskyttelse imod risikoen for brand, må sikringerne kun udskiftes med sikringer af samme type og størrelse.  
For at redusere risikoen for brand og elektrisk chok må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt.  
Hvis man har mistanke om, at der er en fejl i udstyret, skal man altid henvende sig til en faguddannet servicetekniker.  
Dette apparat skal have jordforbindelse. Lederne i el-ledningen er farvet efter følgende kode:

**Gron og gul - Jord**

**Blå - Nulleder**

**Brun - Spændingsførende**

Fordi ledernes farver i dette apparats el-ledning evt. ikke sværer til de farvede afmarkninger, der identifierer klemmerne i stikket, skal man gå frem på følgende måde: Den leder, som er farvet grøn/gul, skal forbindes med klemmen i stikket, der er afmerket med bogstavet E eller med jordsymboler eller som er grøn eller grøn/gul.  
Den blå ledning skal forbindes med den klemme, der er afmerket med bogstavet N eller som er sort.  
Den brune ledning skal forbindes med den klemme, der er afmerket med bogstavet L eller som er rød.  
Hvis der anvendes et 13A (BS1363) stik, skal der monteres en 13A sikring i stikket eller snydepropen eller på strømførlægningstavlen.

### EMC advarsel

Højtalere og guitar-pickups er konstrueret således, at de udsender eller påvirkes af elektromagnetiske felter. Trace Elliot højtalerekabiner må ikke placeres mindre end 2 meter fra udstyr, der sandsynligvis vil blive påvirket af elektromagnetiske forstyrrelser. Ligeledes bør guitarer, som er udstyret med elektromagnetiske pickups, ikke anvendes mindre end 2 meter væk fra en kilde til elektromagnetiske emissioner som f.eks. højtalere. Emissioner fra højtalere afhænger af drivagggregats frekvens. Niveauet måles direkte fra drivaggregater på 30 dBuV.  
Disse niveauer reduceres til et sikkert niveau i en afstand af 1,27 m fra drivaggregaterne.



Trace Elliot Ltd., Maldon, Essex CM9 4GG England.

Tel: +44 (0)1621 851851 Fax: +44 (0)1621 851932

<http://www.trace-elliot.com>

[info@trace-elliot.com](mailto:info@trace-elliot.com)